Cable de Bloqueo

Información técnica: En los protocolos de seguridad, los sistemas de bloqueo y etiquetado son esenciales para establecer un programa efectivo de Control de Energía Peligrosa. Las labores habituales en la industria, como el mantenimiento, la reparación y la supervisión de maquinaria e instalaciones, requieren de estos sistemas para garantizar la seguridad. Consulte OSHA 29CFR 1910.147 en donde se identifican y establecen los requisitos mínimos para el aseguramiento de protección y desconexión de máquinas y energías peligrosas.

Usos: Cable ajustable para bloqueo de válvulas de compuerta, paneles de disyuntores, conexiones eléctricas.

Garantía: 1 año por defectos de fabricación, no se asumirá responsabilidad por lesiones o daños, ya sean directos o indirectos, que resulten de la incorrecta asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia o uso inapropiado del producto.

Dimensiones



Medidas en mm			
A	B	C	D
146	8	4	2000

Elementos Complementarios de Uso

Trusted every day

Especificaciones

Material	Fabricado en naylon plástico de alta resistencia a impactos. Cable de 2 m en acero inoxidable con recubrimiento de PVC diámetro de 4mm
Acabado / Color	Rojo
Aplicación	Energía eléctrica Energía hidraulica Energía neumática
Características Técnicas	Bloqueado por hasta 6 candados con diámetro de gancho de hasta 7 mm.

SKU	Descripción
0009711	ACC BLOQ CABLE 4 DELG 2000MM

Mantenimiento y Almacenamiento

Almacene el producto en un área seca, distante de condiciones climáticas adversas, altas temperaturas o sustancias que puedan ocasionar daños y perjudicar los dispositivos de bloqueo y etiquetado.

Si desea realizar limpieza haga uso de un trapo húmedo libre de desengrasantes, solventes o sustancias que puedan afectar el material del producto.

1.

Instrucciones de uso

Cada equipo de bloqueo debe estar equipado con un candado de bloqueo y la tarjeta de identificación del responsable correspondiente.

Reconozca los o el elemento que desea bloquear

2. Pase el cable por los elementos
3. Introduzca el cabe por la ranura del portacandado
4. Utilice el o los candados según corresponda para bloquear
5. Identifique con la o las tarjetas correspondientes.

VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA
TELS 605-3531734-37-41 605-3568233
alfonsoeme@alfonsoeme.com
Celular:320 7349971